

# i LOG T01 TEK KULLANIMLIK SICAKLIK KAYDEDİCİ HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU



<http://www.mikrosim.com/>

## **Başlatma:**

Kaydı başlatmak için aygıtın arkasındaki plastik şeridi çekiniz. Aygıt normal başlarsa, yeşil led iki saniye boyunca 7-8 kez yanıp sönecektir. Eğer başlatma sırasında bir hata oluşursa, kırmızı led 7-8 kez yanıp sönecektir.

## **Durdurma:**

Kayda durdurma zamanı işareti koymak için; "Durdur" butonuna kırmızı ya da yeşil led yanana kadar ( yaklaşık 2 sn.) basılı tutunuz. Eğer herhangi bir hata yoksa yeşil, hata varsa kırmızı led 3sn. boyunca yanar ve süre sonunda söner. Eğer butona basılmaz ize, USB bağlantısı kurulunca dur işareti konulur.

## **Kaydedilmiş veriyi okuma ve raporlama:**

<http://www.mikrosim.com/>

Bağlantıdan iLOG.EXE veri izleme ve raporlama programını indirin. Aygıtı USB soketine takın. Bilgisayara iLOG T01 aygıtı ilk kez takılıyorsa, bilgisayarın aygıtı tanıması biraz zaman alabilir. Aygıt hazır olduktan sonra, iLOG.EXE programını çalıştırın. Aygıt bilgileri, kaydedilmiş veriler, alarm ve olay kayıtları programa otomatik olarak aktarılır. Rapor çıkarmak için programın araç çubuğundaki PDF simgesine tıklayın. Gelen rapor ekranından dosyayı PDF formatında kaydetme veya yazdırma gibi işlemleri yapabilirsiniz.

## **Aygıt durumu sorgulama:**

Aygıt üzerindeki butona kısa süreli basın. Eğer herhangi bir hata yoksa yeşil , hata varsa kırmızı led iki kez kısa süreli yanıp söner.